

## Istruzioni di configurazione per l'accesso a Internet via WAP con Siemens S45

### WAP GPRS/CSD

Per configurare le funzionalità wap del terminale, seguire la seguente procedura:

- Premere il tasto **"Menu"**, andare alla voce **"Extra/Giochi"**;
- Scegliere **"Internet"** e andare alla voce **"Profili"**;
- Scegliere **"Profili 1"** e dare il comando **"Modifica"**;
- A tal punto compariranno **4 voci** ("Nome profilo", "Parametri Wap", "Impostazioni CSD", "Dati GPRS").  
Andare in **"Nome profilo"** e digitare **"Omnitel"**;
- Premere **"Salva"** per confermare il dato inserito;
- Questo punto si ritorna al menu' principale, scegliere **"Parametri wap"** ed inserire i seguenti dati:
  - Indirizzo IP: **010.128.201.076**
  - IP: **9201**
  - Secondo IP: **010.128.201.076**
  - Seconda porta IP: **9201**
  - Home Page: **http://wap.omnitel.it/** (il carattere "/" si ottiene premendo per tre volte il tasto "\*", inserire anche http://)
  - Linger-time: **300 sec**
- A fine inserimento dei parametri premere **"Salva"**, automaticamente si uscirà dal menu'.
- Entrare nel menu' **"Impostazioni CSD"** ed inserire i seguenti parametri:
  - Nr. Connessione: **+393492002821**
  - Tipo chiamata: **Selezionare ISDN**
  - Nome utente: lasciare vuoto
  - Password: lasciare vuoto
- A fine inserimento dei parametri premere **"Salva"**, automaticamente si uscirà dal menu'.
- Entrare nel menu' **"Dati GPRS"** ed inserire i seguenti parametri:
  - APN: **wap.omnitel.it**
  - Nome utente: lasciare vuoto
  - Password: lasciare vuoto
- Alla fine dell'inserimento dei parametri premere **"Salva"**, premere il pulsante con la cornetta rossa per uscire dal menu'
- Si arriverà alla lista di profili disponibili; posizionarsi sul profilo **Omnitel GPRS** e premere il **"Scegli"**.
- Premere ancora il tasto con la cornetta rossa, andare verso l'alto con l'ausilio del mouse centrale e scegliere **"Homepage"**.