

CONFIGURAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEI CELLULARI SIEMENS S45/ME45 -> PERSONAL COMPUTER

Installazione Internet su GPRS di Wind e accesso al servizio via PC con il terminale Siemens S45 o Siemens ME 45.

Prima di cominciare è necessario

- attivare il servizio abilitando la sim al traffico dati in modalità GPRS e all'accesso Internet e Wap.
- avere il cavo seriale per il collegamento del PC al terminale
- avere il CD-Rom di configurazione dell'accesso remoto per la connessione tra il PC e il terminale
- avere un Personal Computer

Il CD-Rom

Il software necessario alla configurazione dell'accesso remoto per la connessione del PC al terminale (indipendentemente dalla modalità di collegamento tra i due dispositivi, seriale o infrarossi); è incluso nel CD che trovate nei package Wind.

Il software è compatibile con i sistemi operativi Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 e Windows 2000. Nel caso si utilizzi un PC con sistema operativo Windows NT 4.0/2000 assicurarsi di essere in possesso di un account con privilegi di amministratore.

Il PC

Si possono utilizzare PC desktop, tower o portatili. Se il collegamento al terminale viene effettuato con il cavo seriale assicurarsi che il PC abbia almeno una porta seriale libera (COM). In caso di collegamento a infrarossi, verificare che il PC supporti questa modalità di collegamento (deve essere presente una lente a infrarossi), che sia correttamente installato e configurato il software di supporto e che la funzione sia attiva.

Installazione del software di configurazione:

1. Avviare il PC.
 - a) In caso di collegamento via cavo seriale, connettere il cavo al terminale e alla porta seriale del PC, quindi accendere il terminale.
 - b) In caso di collegamento con interfaccia a infrarossi, accendere il terminale e verificare che la funzione a infrarossi sia attiva (per maggiori dettagli consultare il manuale del telefono incluso nel package) e allineare la lente a infrarossi del telefono con quella del PC.
2. Inserire il CD nel lettore del PC. L'avvio della procedura è automatico; se ciò non fosse eseguire il file "Start.exe" contenuto nel CD
3. Procedere alla configurazione seguendo le istruzioni:

La prima schermata che appare inserendo il CD è la seguente:



Selezionare la lingua da utilizzare (deve essere uguale a quella del S.O. Windows installato).



Selezionare poi il tipo di terminale e nella schermata successiva scegliere "Software", "GPRS Modem Assistant" e cliccare sul tasto "Installare".

Seguire le istruzioni a video ed ultimata l'installazione riavviare il Computer.
 Lanciare il programma "Siemens S45 GPRS (con un doppio clic) mediante sull'icona presente sul Desktop.
 Impostare i parametri della connessione come riportato nelle immagini seguenti:



mobile business

GPRS - Siemens S45 / ME45

Selezione del paese e dell'apparecchio preferito per la connessione.

Selezione del paese:

Italia

Connessione tramite:

S45 Modem (GPRS)



OK

Interrompere

Be inspired

SIEMENS



mobile business

GPRS - Siemens S45 / ME45



Selezionate il provider del servizio:

WIND

OK

Interrompere

Be inspired

SIEMENS



mobile business

GPRS - Siemens S45 / ME45



Esegui il standard browser

Connettere

Interrompere

Opzioni

Be inspired

SIEMENS

Cliccare su "Connettere" per avviare il collegamento ad INTERNET via GPRS